



Radiobudzik z projektorem Adler AD 1120

Główne parametry:

- projekcja czasu na ścianie lub suficie 160 stopni
- Wyświetlacz LED 70x20mm
- Tuner AM/FM
- regulacja głośności i strojenia

Głośniki:

- Moc: 5 W
- Impedencja: 8 omów

Funkcje:

- Tuner FM: 87,5-108 MHz
- Tuner AM: 522-1620 kHz
- wysokość cyfr 18mm
- regulacja głośności i strojenia
- powtórz drzemkę
- budź się dzwonkiem lub muzyką
- zegar automatycznego wyłączania
- antena
- alarm

Źródło zasilania:

- zasilanie 230V~50Hz
- podtrzymanie bateryjne pamięci: bateria 9 V

Parametry fizyczne:

- Wymiary urządzenia: szer. 34,8 gł.: 25,1 wys.: 18 cm
- Materiał korpusu: tworzywo sztuczne
- Kolor korpusu: czarny
- Długość kabla: 175 cm
- Kolor kabla: czarny
- Typ wtyczki: C

Zawiera:

- Urządzenie



Dostępność produktu	0
Kod EAN jednej sztuki	5908256833388
Kod EAN opakowania zbiorczego	5902934834803
Kod CN	85279200
Waga netto sprzętu kg	0.47
Waga brutto opakowania jednostkowego kg	0.65
Wymiary opakowania jednostkowego WxDxH	19 x 16 x 7
Waga brutto kartonu zbiorczego kg	5.2
Wymiary kartonu zbiorczego WxDxH	39.5 x 18 x 30.5

Ilość opakowań w kartonie zbiorczym	8
Ilość opakowań jednostkowych na palecie	480
Ilość kartonów zbiorczych na palecie	
Ilość opakowań w warstwie	6
Ilość warstw na palecie	10